



A140 FULLY RUGGED TABLET

- 採用 Getac 日光下可讀技術的 14 吋 FHD/HD LumiBond® 2.0 顯示器，提供前所未有的視覺感受
- 雙電池組設計，採用 LifeSupport™ 電池抽換技術
- TPM2.0、NFC/RFID 與指紋掃描器，可提升安全性
- 可選配 1D/2D Imager 條碼掃描讀取器與 RFID
- 多功能硬式把手、手部綁帶、肩背帶與輕型車載底座，協助您發揮最大行動生產力



手推車底座



A140 搭配多功能硬式把手
(支架用途)



規格

作業系統

Windows 10 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-10210U 處理器 1.6GHz
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 處理器 1.7GHz
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10510U 處理器 1.8GHz
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 處理器 1.8GHz
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics

螢幕

14 吋 TFT LCD HD (1366 x 768)

螢幕保護膜

1000 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術

電容式多點觸控螢幕

選配：FHD 14 吋 IPS TFT LCD (1920 x 1080)

800 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術和電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

8GB DDR4

選配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

選配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

鍵盤

電源按鈕

7 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕

- 電容式多點觸控螢幕

擴充槽

選配：1D/2D Imager 條碼掃描讀取器

選配：序列連接埠、或 HF RFID、或指紋掃描器、或 HF RFID + 指紋掃描器

I/O 介面

耳機輸出/麥克風輸入雙用接頭 x 1

DC 電源輸入 x 1

USB 2.0 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1

LAN (RJ45) x 1

HDMI x 1

底座轉接頭 x 1

選配：FHD 網路攝影機 x 1

選配：GPS、WLAN 與 WWAN RF 天線

pass-through 轉接頭

選配：800 萬像素自動對焦後置相機 x 1

通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路 x 1

Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax

藍牙 (v5.2) ⁱ

選配：專屬 GPS ⁱⁱ

選配：4G LTE 行動寬頻

安全功能

TPM 2.0

智慧卡讀取器

Kensington 防盜鎖孔

選配：HF RFID

選配：指紋掃描器

電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

鋰離子智慧電池 (10.8V、標準值 3220mAh；

最小值 3120mAh) x 2

LifeSupport™ 電池熱抽換技術

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

369 x 248 x 32.5 mm,

2.3 kg ⁱⁱⁱ

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證

IP65 認證

通過軍方 MIL-STD-461G 認證 ^{iv}

防震與 1.2 公尺防摔設計 ^{vii}

通過歐洲 e-Mark 車載安全認證

選配：ANSI / ISA 12.12.01

環境規格

溫度 ^v：

- 操作：-29°C 至 63°C

- 儲存：-51°C 至 71°C

濕度：

- 95% 相對濕度、非凝露

預裝軟體

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac 條碼管理程式 ^{vi}

選配：Absolute Persistence®

周邊配備

主電池組 (10.8V、標準值 3220mAh；最小值 3120mAh)

電源轉換器 (65W, 100-240VAC)

電容式觸控筆

選配：

電腦包

主電池組 (10.8V、標準值 3220mAh；最小值 3120mAh)

多槽式充電器 (雙槽)

多槽式充電器 (八槽)

電源轉換器 (65W, 100-240VAC)

辦公室用底座電源轉換器 (90W, 100-240VAC)

通過 MIL-STD-461 軍規認證的電源轉換器 (90W, 115-230VAC)

車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)

電容式觸控筆

螢幕保護膜

橡膠手部綁帶

包含支架與手寫筆架的旋轉式手部綁帶

肩背帶 (2 點式)

馬鞍型肩背帶 (4 點式；免手持)

車用底座

辦公室用底座

100W Type-C 電源轉換器 ^{viii}

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

i 藍牙效能與可連線距離可能會受到用戶裝置的所處環境與效能干擾，使用者可減少作業區域內作用中藍牙無線裝置的數量，以降低干擾。

ii 支援 GPS 和 Glonass。

iii 重量和尺寸因配置和選購配件而異。

iv MIL-STD-461G 90W 電源轉換器須另行選購。

v 通過獨立第三方測試實驗室執行之

MIL-STD-810H 認證測試。

vi 僅適用於選配 Barcode Reader。

vii 不適用於含獨立顯卡的配置。

viii 落摔測試結果因配置和所選附件而異。

A140

Fully Rugged Tablet



底座解決方案

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	1	1
外接 VGA	1	--
顯示器連接埠	--	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	USB x 4	USB x 3
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--
印表機連接埠	--	1

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段 209 號 A 棟 5 樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。 V0206Y21TW